

**Caratteristiche principali:**

- ❖ Kit per l'interconnessione di due centrali XF400plus o XF400plus-A
- ❖ Composto da una scheda di equipaggiamento base "Master", una scheda di equipaggiamento base "Slave" e dal cavo schermato di connessione
- ❖ Ogni scheda di equipaggiamento base, sia "Master", sia "Slave" comprende:
 - 1 accesso base (T \emptyset)
 - 1 accesso base commutabile a bus ISDN interno (T \emptyset /S \emptyset)
 - 2 porte interne analogiche ibride (per telefoni analogici di sistema XF-phoneTA20 e telefoni analogici)
 - 1 porta interna analogica BCA (per telefoni analogici)

Il Kit **MSP400** consente di collegare tra loro due centrali **XF400plus** oppure due centrali **XF400plus-A** per formare un unico sistema, denominato "Doppio Armadio", la cui capacità è pari alla somma delle capacità dei singoli sistemi: il sistema complessivo è in grado di raggiungere la capacità di 78 porte.

Il Kit è composto da due schede base, denominate Master e Slave, che vanno collocate nello Slot 0 di ciascuno dei due armadi da interconnettere. Le schede offrono le stesse possibilità di connessione della scheda base normalmente presente nei centralini della serie XF400 e non comportano quindi alcuna riduzione della capacità del singolo armadio; in aggiunta alle normali connessioni, tuttavia, queste schede dispongono anche di un connettore RJ45 dedicato all'interconnessione tra i due armadi.

La configurazione base, in Doppio Armadio prevede:

- ❖ 2 accessi base (T \emptyset)
- ❖ 2 accessi base commutabili a bus ISDN interni (T \emptyset /S \emptyset)
- ❖ 4 porte interne analogiche ibride (per telefoni analogici di sistema XF-phone TA20 e telefoni analogici)
- ❖ 2 porte interne analogiche BCA (per telefoni analogici)

Il sistema risultante "Doppio Armadio", si comporta a tutti gli effetti come un'unica centrale, con equipaggiamento pari alla somma degli equipaggiamenti dei singoli armadi. Il piano di numerazione, gli accessi esterni e le risorse disponibili sui due sistemi vengono liberamente condivisi dagli interni senza limitazioni dovute all'attestazione su uno piuttosto che sull'altro armadio.

Con il Kit **MSP400**, dunque, è possibile espandere un centralino **XF400plus** o **XF400plus-A** già installato e che abbia raggiunto la saturazione delle porte disponibili. Grazie all'utilizzo del programma TK-Suite, questa operazione di aggiornamento risulta agevolata, poiché è possibile ripristinare la programmazione impostata sul primo centralino anche dopo l'aggiunta del secondo armadio.



Codici e descrizioni per MSP400

	Descrizione	Codice
MSP400	Kit interconnessione per due centrali XF400plus o XF400plus-A: Cavo di interconnessione e scheda base "Master" + scheda base "Slave". 2 Tø + 2 Tø/Sø + 4 interni analogici ibridi (per telefoni analogici di sistema XF-phone TA20 o per telefoni analogici) + 2 interni BCA	7544332

I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.