

SEL200MRN

Trasmittitore/Codificatore cercapersona monoblocco in banda UHF, multistandard per invio di messaggi scritti registrati

Rev. 202009

codice prodotto: 8211217



Caratteristiche principali:

- Invio messaggi alfanumerici in codifica POCSAG
- Database interno per la memorizzazione dei messaggi e la registrazione dei ricevitori
- Database su memoria non volatile, per il mantenimento dei dati anche in totale assenza di alimentazione
- Lunghezza massima dei messaggi 50 caratteri
- Numero massimo di ricevitori registrabili pari a 100
- Numero massimo di messaggi memorizzabili pari a 30
- Potenza di uscita 1W
- Display LCD illuminato
- Antenna integrata removibile e possibilità di connessione a Booster (SEL1000, cod. 8211110) ed 'antenna (SEL260, cod.8219171) esterni
- Tastiera integrata a 15 tasti per una rapida selezione dei ricevitori e dei messaggi
- Funzione "Range Test" per verificare la zona di copertura
- Software a corredo per la creazione dei database dei ricevitori e dei messaggi tramite PC Windows

Dati tecnici:

- Range di frequenza di trasmissione: 400-490 Mhz (banda UHF)
- Tipo di modulazione: FSK
- Channel Spacing: 12,5 kHz
- Tipo di codifica: POCSAG
- Potenza in uscita: 1W
- Connettore antenna: BNC
- Alimentazione: 9Vcc - 2.2A (alimentatore a corredo)
- Assorbimento massimo: 120mA (standby), 420mA (trasmissione)
- Dimensioni: 190x154x64 mm (H x L x P)
- Peso: ~415 gr

SEL200MRN è un moderno trasmettitore/codificatore monoblocco di ingombro pari a quello di un normale telefono da tavolo, dotato di un ampio display LCD illuminato e capace di memorizzare fino a 30 messaggi scritti di 50 caratteri ciascuno.

Il trasmettitore ha una potenza massima di trasmissione pari ad 1W ed è equipaggiato con un'antenna stilo di ridotte dimensioni. Può essere collegato al modulo "booster" **SEL1000** (cod. 8211110), per aumentarne la potenza trasmessa fino a 5W e ad un'antenna esterna **SEL260** (cod. 8219171), per aumentare il raggio di copertura.

SEL200MRN: AMPIO DATABASE INTERNO

SEL200MRN dispone di un ampio database interno in cui è possibile memorizzare fino a 30 messaggi scritti e registrare fino a 100 ricevitori cercapersone.

L'invio dei messaggi è semplicissimo: utilizzando la pratica tastiera a 15 tasti integrata, è sufficiente digitare l'indice del messaggio che si vuole trasmettere ed il numero del ricevitore destinatario.

SEL200MRN-Set: COMPLETO CONTROLLO

SEL200MRN è provvisto del comodo software **SEL200MRN-Set** attraverso il quale le operazioni di registrazione dei messaggi scritti avvengono con pochi semplici passi.

Le 30 posizioni destinate alla scrittura dei messaggi sono facilmente accessibili grazie a comodi menù a tendina.

Ogni messaggio può essere composto da un massimo di 50 caratteri.

Database dei messaggi		Visualizzazione dei messaggi	Esportazione del database
		da 1 a 10	
Msg #	01	Messaggio di prova	
Msg #	02	Attenzione	
Msg #	03	Sistema fuori uso	
Msg #	04	Apertura porta	
Msg #	05	Incendio	
Msg #	06	Allagamento	
Msg #	07	Sovratemperatura	
Msg #	08	Ascensore bloccato	
Msg #	09	Scala inutilizzabile	
Msg #	10	Finestra aperta	

CODICI PRODOTTO

	Descrizione	Codice
SEL200MRN	Trasmettitore/Codificatore cercapersone monoblocco. Memoria interna. Potenza 1W	8211217
SEL1000	Amplificatore Booster (opzionale) 5W per sistemi cercapersone in banda UHF	8211110
SEL260	Antenna esterna completa di palo di 2mt., Zanche e cavo coassiale da 15mt.	8219171