

**Caratteristiche principali:**

- Ricevitore cercapersona ricaricabile multistandard: alfanumerico, numerico e "solo avviso"
- Frequenza di funzionamento 459.650 MHz
- Grado di protezione ad acqua e polvere: IP53
- Fino a 8 capcode funzionanti contemporaneamente e programmabili distintamente
- Compatibile col protocollo POCSAG
- Ampio display a 4 righe retroilluminato, 21 caratteri per riga (84 in totale)
- LED di segnalazione messaggi non letti
- Indicazione stato di carica della batteria
- Indicazione memoria piena

- Indicazione messaggio duplicato
- Ampia memoria interna: fino a 20480 caratteri alfanumerici
- Memorizzazione fino a 26 messaggi, di cui 16 ad accesso diretto
- Batteria interna di backup al litio, per preservare i messaggi e le impostazioni durante la sostituzione della batteria
- Area di memoria per la "soft deletion" dei 10 messaggi meno recenti
- Protezione contro la cancellazione accidentale fino a 10 messaggi
- Memorizzazione della data ed ora di ricezione del messaggio
- 4 tasti operativi per la scelta delle funzioni
- Interfaccia grafica di immediato utilizzo
- Funzione ZOOM
- Funzione di scrolling del display a velocità regolabile o disattivabile
- Possibilità di selezione tra 4 suonerie ed 8 melodie di segnalazione
- 4 modalità di segnalazione della chiamata: "beep", melodia, vibrazione, ottica
- Durata della segnalazione di chiamata programmabile
- Ripetizione temporizzata della segnalazione di messaggi non letti
- Funzione di auto spegnimento programmabile dall'utente
- Possibilità di impostare 5 avvisi promemoria giornalieri
- CLIP per fissaggio a cintura
- Catenina anticaduta con molletta di fissaggio
- Funzionamento con batteria ricaricabile 2.4V 345mAh (a corredo) o con pila "a secco" AAA 1.5V (non fornita)
- Base di ricarica da tavolo opzionale (cod. 8211210)
- Dimensioni: 80 X 53 X 21 mm (L x H x P)
- Peso: 82.8 g (inclusa batteria ricaricabile)

SEL440AR: RICEVITORE CERCAPERSONE RICARICABILE

Il SEL440AR è un ricevitore che riunisce prestazioni elevate: multistandard, ampio display a 4 righe retroilluminato, ricaricabile attraverso apposita base da tavolo, grado di protezione IP 53 contro acqua e polvere.

La possibilità di assegnare 8 capcode distinti, tutti funzionanti contemporaneamente, permette di avere a disposizione un ricevitore adattabile a qualsiasi tipologia di utilizzo. Il ricevitore indica sul display il capcode su cui è stato ricevuto il messaggio, e quindi identifica il mittente: utile nel caso di utilizzo di più trasmettitori che inviano messaggi ad un gruppo comune di ricevitori.

SEL440AR può funzionare come ricevitore alfanumerico, numerico e "solo avviso", anche contemporaneamente, programmando ciascun capcode con una modalità di funzionamento diversa.

Interessante è la gestione dei messaggi ricevuti: degli ultimi 26 messaggi ricevuti, i 16 più recenti vengono salvati nella memoria principale, ad accesso diretto, e gli altri 10 sono allocati in una seconda area di memoria, rappresentata dal simbolo μ . Al riempimento della memoria principale, in caso di ricezione di ulteriori messaggi, il ricevitore provvede a spostare quelli più vecchi nella seconda area, in base alla loro data ed ora di ricezione (gestione FIFO); qualora anche la seconda area di memoria venisse riempita, la ricezione di ulteriori messaggi comporta la cancellazione automatica di quelli più vecchi allocati nella seconda area di memoria (ovviamente i messaggi protetti non vengono mai cancellati).

La ricezione di un messaggio è segnalata acusticamente, a scelta, da 4 diverse suonerie o da 8 diverse melodie, ciascuna impostabile a piacere dall'utente e regolabile nella durata. Inoltre, è disponibile la funzione vibrazione, molto efficace, oppure la segnalazione ottica della chiamata (con esclusione della suoneria).

Il ricevitore SEL440AR offre, infine, la funzione di auto spegnimento, con orario di inizio e fine programmabili e la possibilità di impostare 5 distinti avvisi giornalieri.

SEL440AR: AMPIO DISPLAY RETROILLUMINATO



L'ampio display retroilluminato dispone di ben 4 righe e permette una facile lettura ed un comodo accesso a tutte le funzioni offerte dal ricevitore.

E' dotato della funzione di scorrimento (scrolling) a velocità selezionabile e della pratica funzione di ZOOM, che consente di aumentare la dimensione dei caratteri visualizzati.

L'accesso e la modifica di tutte le impostazioni avvengono attraverso un pratico menù con scritte in italiano che guidano all'identificazione dei parametri desiderati.

CARICABATTERIA DA TAVOLO



Il ricevitore SEL440AR può essere ricaricato tramite l'apposito caricabatteria da tavolo singolo (opzionale).

Il caricabatterie, oltre a ricaricare in maniera efficiente la batteria, offre un comodo alloggiamento per il ricevitore.

Durante la fase di ricarica non è necessario spegnere il ricevitore.

Caratteristiche principali:

- Alimentazione: 100-240 Vac, 50/60Hz, 200mA
- Corrente erogata: 5.0Vdc, 800mA
- Corrente di ricarica nominale: 50mA
- Dimensioni: 124 X 85 X 52 (L x P x A) mm
- Peso: 110g

CODICI PRODOTTO

	Descrizione	Codice
SEL440AR	Ricevitore cercapersona multistandard ricaricabile	8211206
CH-440AR	Caricabatteria da tavolo per ricevitore SEL440AR	8211210