



Caratteristiche principali:

- Ricevitore cercapersona multistandard: alfanumerico, numerico e "solo avviso"
- Frequenza di funzionamento 459.650 MHz
- Fino a 9 capcode funzionanti contemporaneamente e programmabili distintamente
- Compatibile col protocollo POCSAG
- Ampio display a 4 righe retroilluminato, 21 caratteri per riga (84 in totale)
- Indicazione stato di carica della batteria
- Indicazione memoria piena
- Indicazione messaggio duplicato
- Ampia memoria interna: fino a 32000 caratteri
- Memorizzazione fino a 26 messaggi, di cui 16 ad accesso diretto
- Batteria interna di backup al litio, per preservare messaggi e impostazioni durante l'assenza della batteria principale
- Area di memoria per la "soft deletion" dei 10 messaggi meno recenti
- Protezione contro la cancellazione accidentale fino a 10 messaggi
- Memorizzazione della data ed ora di ricezione del messaggio
- 3 tasti operativi per la scelta delle funzioni
- Interfaccia grafica di immediato utilizzo
- Funzione ZOOM
- Funzione di scrolling del display a velocità regolabile o disattivabile
- Possibilità di selezione tra 4 suonerie ed 8 melodie di segnalazione
- 4 modalità di segnalazione della chiamata: "beep", melodia, vibrazione, ottica
- Durata della segnalazione di chiamata programmabile
- Ripetizione temporizzata della segnalazione di messaggi non letti
- Funzione di auto spegnimento programmabile dall'utente
- Possibilità di impostare 5 avvisi promemoria giornalieri
- CLIP per fissaggio a cintura
- Catenina anticaduta con molletta di fissaggio
- Funzionamento con pila "a secco" AAA 1.5V
- Dimensioni: 64 X 43 X 20 mm (L x H x P)
- Peso: 43g

CODICI PRODOTTO

	Descrizione	Codice
SEL440AB	Ricevitore cercapersona multistandard	8211207



I dati riportati in questa pubblicazione non sono impegnativi e possono venire modificati senza preavviso. The information contained in this publication are not binding and are subject to change without notice.

